

Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 200AC 3RW3

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6201217
EAN	4011209719309
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RW30381BB04
Hersteller-Typ	3RW3038-1BB04
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sanftstarter

Technische Informationen

Bemessungsbetriebsstrom I_e bei 72A	
Bemessungsbetriebsspannung 200...480V	
Bemessungsleistung Drehstrom 22kW	ung, bei 230 V
Bemessungsleistung Drehstrom 37kW, Standardschaltung, bei 400 V	
Bemessungsumgebungstemperatur 40°C	
Bemessungssteuerspeisespannung 24V bei AC 50 Hz	
Bemessungssteuerspeisespannung 24...24V	
Bemessungssteuerspeisespannung 24V bei DC	
Spannungsart zur Betätigung	
Integrierter Überlastschutz des Motors	



Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 200AC 3RW3038-1BB04
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei 40 °C T_u 72A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 200 ...

480V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
22kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
37kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Funktion eine Drehrichtung, Die
Sirius Sanftstarter 3RW30 reduzieren die Motorspannung durch variablen
Phasenanschnitt und heben sie rampenförmig von einer einstellbaren

Startspannung bis auf Netzspannung an.

Dabei begrenzen diese Geräte im Hochlauf sowohl Strom als auch Drehmoment und vermeiden die bei Direkt- oder Stern-Dreieck-Start auftretenden Stöße.

Mechanische Belastungen und Netzspannungseinbrüche lassen sich auf diese Weise zuverlässig verringern.

Der sanfte Anlauf schont die angeschlossenen Geräte und sorgt mit geringerem Verschleiß für einen länger störungsfreien Produktionsablauf.

Durch den einstellbaren Startwert der Spannung können die Sanftstarter auf die Anforderungen der Applikation individuell eingestellt werden und sind nicht wie Stern-Dreieck-Starter an das zweistufige Starten mit festen Spannungsverhältnissen gebunden.

Die Sirius Sanftstarter 3RW30 zeichnen sich vor allem durch ihren geringen Platzbedarf aus.

Integrierte Überbrückungskontakte vermeiden, dass an den Leistungshalbleitern (Thyristoren) nach dem Hochlauf des Motors Verlustleistung in Kauf genommen werden muss.

Das spart Wärmeverluste, lässt dadurch eine kompaktere Bauweise zu und macht externe Bypass-Schaltungen überflüssig.

Hinweis: Beim Einschalten von Drehstrommotoren kommt es bei allen Startarten (Direktstart, Stern-Dreieck-Start, Sanftstart) in der Regel zu Spannungseinbrüchen.

Der Einspeisetransformator ist grundsätzlich so zu dimensionieren, dass der Spannungseinbruch beim Starten des Motors innerhalb der zulässigen Toleranz bleibt.

Bei knapper Auslegung des Einspeisetransformators sollte die Steuerspannung (unabhängig von der Hauptspannung) aus einem separaten Kreis versorgt werden, um ein mögliches Abschalten des Sanftstarters zu vermeiden

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Sanftstarter Sirius 400V, 40 Grd 200AC 3RW3 online](#)

[kaufen](#)

