Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 1S+1Ö 16A 4pol. 3LD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0751390
EAN	4011209519169
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3LD20032EP51
Hersteller-Typ	3LD2003-2EP51
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Max. Bemessungsbetriebsspan	690V
Bemessungsdauerstrom Iu	16A
Bemessungsbetriebsleistung be	5.5kW
Bemessungsbetriebsleistung bei	7.5kW 23, 400 V
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung Z	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Ausführung des Betätigungselements	
Verriegelbar	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP), frontseitig	

Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 1S+1Ö 16A 4pol.

3LD2003-2EP51 Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als Sicherheitsschalter, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 16A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 7,5kW, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Haupt -/Not-Aus-Schalter 4-polig IU=16, P/AC-23A bei 400V=7,5kW 1S+1Ö, Frontbefestigung Vierlochbefestigung Drehantrieb schwarz

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter 1S+1Ö 16A 4pol. 3LD online

kaufen