

ABB Stotz S&J Schütz 50/60 20-60V DC AF30-30-22-11

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0791586
EAN	3471523111417
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SBL277001R1122
Hersteller-Typ	AF30-30-22-11
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	24...60V
Bemessungssteuerspeisespann	24...60V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	20...60V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	50A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei	15kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

ABB Stotz S&J Schütz 50/60 20-60V DC AF30-30-22-11
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 20 ...

60V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V

Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

[ABB Stotz S&J Schütz 50/60 20-60V DC AF30-30-22-11 online kaufen](#)

