

## ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF30-30-00-11

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0784290
EAN	3471523111219
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SBL277001R1100
Hersteller-Typ	AF30-30-00-11
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	24...60V
Bemessungssteuerspeisespann	24...60V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	20...60V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-1, 50A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-3, 400 V 32A
Bemessungsbetriebsleistung be	15kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptl	3

ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF30-30-00-11  
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ...

60V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V

Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

[ABB Stotz S&J Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF30-30-00-11 online kaufen](#)

