

ABB Stotz S&J Schütz 250-500VAC/DC AF30-30-00-14

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0784291
EAN	3471523111240
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SBL277001R1400
Hersteller-Typ	AF30-30-00-14
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	100...250V
Bemessungssteuerspeisespann	100...250V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	100...250V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei	50A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei	AC-3, 400 V 32A
Bemessungsbetriebsleistung P_e	15kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

ABB Stotz S&J Schütz 250-500VAC/DC AF30-30-00-14
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 100 ...

250V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, AF-Schütze werden hauptsächlich zum Schalten von Drehstrommotoren sowie allgemein zum Schalten von Stromkreisen bis 690 V

Wechselstrom und 220 V Gleichstrom verwendet.

Darüberhinaus sind sie für viele andere Verwendungszwecke geeignet, wie z.B.

Schalten von Beleuchtungsanlagen, Kondensatoren, elektr.

Heizungen

[ABB Stotz S&J Schütz 250-500VAC/DC AF30-30-00-14 online kaufen](#)

