

Hager Funk AP Beweg.-melder Kit 16A quicklink TRE720

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6515009
EAN	3250617573740
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	TRE720
Hersteller-Typ	TRE720
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Farbe	
Transparent	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite frontal	16m
Anzahl der Kanäle	

Hager Funk AP Beweg.-melder Kit 16A quicklink TRE720 Bussystem KNX-Funk, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite frontal 16m, Anzahl der Kanäle 1, Farbvariante weiß, Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink Kit bestehend aus Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink und Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55.

Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk, TX100 oder via Medienkoppler TR131A in der ETS verwendbar, quicklink Push- Button Modus



mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige, Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, Erfassungsbereich von 220°, Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich, Erfassung mittels Fresnellinsen, Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich, die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 oder über KNX- Objekte möglich, Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%, Montage an Wand und Decke , an Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 , Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über KNX-Funk, Funktionen: Ausgang EIN/AUS, Rollladen und Jalousie fahren, Lamellenverstellung Zeitfunktionen, Priorität, 8 Szenenfunktionen frei definierbar, Reichweite ca.: innen 30m, außen 100m, Messung der Reichweiten über TX100 möglich, Verstärkerfunktion (Repeater) über TX100 einstellbar

[Hager Funk AP Beweg.-melder Kit 16A quicklink TRE720 online kaufen](#)