

Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656279

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0862494

EAN 4011334370741

Hersteller Berker

Hersteller-ArtNr 85656279

Hersteller-Typ 85656279

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Bussystem-Hand-/Wandsender





HIL



Technische Informationen

Bussystem KNX

Bussystem KNX-Funk

Bussystem Funkbus

Bussystem LON

Andere Bussysteme

Funk bidirektional

Montageart

Busankopplung inklusive

Ausführung

Anzahl der Kanäle

Werkstoff

Werkstoffgüte

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656279 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive, Ausführung Wandsender komplett, Anzahl der Kanäle 4, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.1 polarweiß, glänzend.

KNX-Funk Wandsender 2-fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger.



Obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations-LED, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-Taste, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Spannungsversorgung über Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430, mit Demontageschutz.

Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung.Betriebsspannung 3 V= Lebensdauer Batterie (Jahre) ¿ 5 Funk Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Anzahl Funk Kanäle 4 Anzahl quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger Funk Sendeleistung 100 m Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.

30 m Betriebstemperatur -5 ...

+45°C Aufbauhöhe 14 mm.

Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.



Berker KNX-Funk Wandsender 2fach polarweiß glänzend 85656279 online



<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten