

Berker KNX-Funk Jalousieschaltuhr alu lackiert 85745177

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0862519
EAN	4011334382393
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	85745177
Hersteller-Typ	85745177
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Zeitschaltuhr



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Tagesprogramm	
Wochenprogramm	
Jahresprogramm	
Astroprogramm	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Externe Programmierung	
Anzahl der Kanäle	
Anzahl der Ausgänge	
Anwesenheitssimulation	
Sommer-/Winterzeit	
Funkgesteuert (DCF77)	
Busankopplung inklusive	
Feiertags-Fortschreibung	
Nebenuhren über Bus steuerbar	
Gangreserve	0h
Schutzart (IP)	

Berker KNX-Funk Jalousieschaltuhr alu lackiert 85745177 Bussystem KNX-Funk, Andere Bussysteme ohne, Funk bidirektional, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Astroprogramm, Montageart Unterputz, Breite in

Teilungseinheiten 0, Externe Programmierung, Anzahl der Kanäle 2, Anzahl der Ausgänge 1, Sommer-/Winterzeit, Busankopplung inklusive, Gangreserve 0h, Schutzart (IP) IP20, KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 alu, lackiert.

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze.

Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Fahren der angeschlossenen Jalousien.

Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang, mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Alarm Wind und Alarm Regen, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.- Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max.

20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max.

30 m - Laufzeit max.

2 min - Astrozeitverschiebung \pm 2 h - Zufallsgenerator \pm 15 min - Ganggenauigkeit \pm 3 min /Jahr - Gangreserve ζ 24 h - Anzahl Fahrzeiten für

Auf/Ab 20 /Tag - Betriebstemperatur -5 ...

+45°C.

Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

[Berker KNX-Funk Jalousieschaltuhr alu lackiert 85745177 online kaufen](#)

