

Gira Schaltaktor Türkommunik. REG 128900

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0817465
EAN	4010337289005
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	128900
Hersteller-Typ	128900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage

Technische Informationen

Funktion

Installationstechnik

Gira Schaltaktor Türkommunik.

REG 128900 Funktion schalten, Installationstechnik Bus-System, Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikations Bus.

Der Schaltaktor hat folgende Produktmerkmale: Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes 230 V 10 A über den 2 Draht Bus..

Der Schaltaktor ist ansteuerbar über: die Tasten Tür und Licht an der Wohnungsstation, die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation, die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TKS TK Gateway 1290 00)..

Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer sek., Timer min., Impuls und Türöffner..

Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten..

Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster..

Schaltzeit, abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 s bzw.



1 min bis 10 min...Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen.

Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden.

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) potentialfreier Relaiskontakt: 10 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V Anzahl einlernbarer Ruftaster: max.

16 Abmessungen: REG Gerät mit 2 TE Temperaturbereich 5 C bis +45 C

[Gira Schaltaktor Türkommunik. REG 128900 online kaufen](#)

