

Gira Wohnungsstation Freisp. AP rws-gl 1250112

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0899179
EAN	4010337047391
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	1250112
Hersteller-Typ	1250112
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Haustelefon

Technische Informationen

Hörerlose Sprechstelle

Schaltfunktionen

Funktions-Lampen

Rufabschaltung

Videosteuerung

Internkommunikation

Rufunterscheidung

Montageart

Zusatzgerät anreihbar

Lautstärkeregelung

Abhörsicher

Licht-/Türöffnertaste

Türöffnerautomatik

Installationstechnik

Farbe



Gira Wohnungsstation Freisp.

AP rws-gl 1250112 Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik Bus-System, Farbe weiß, Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage.

Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation..

Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches

Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation..

Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.

Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich.

Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich..

Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen..

Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten..

Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage..

Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf..

Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können..

Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige..

Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung..

Mithörsperre...Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem

Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00..

Ansteuerung des Türöffners..

Einstellen der Rufmelodie..

Ruf ein und ausschalten..

Rufannahme..

Aktivierung der Durchsetzfunktion..

Lautstärkeeinstellung von Ruf und Sprachlautstärke..

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z.B.

1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP)...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster
Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C

[Gira Wohnungsstation Freisp. AP rws-gl 1250112 online kaufen](#)

