

## ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,03AP

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5705034
EAN	8012542120957
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	2CSR272440R1065
Hersteller-Typ	DS202CMA-B6/0,03AP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter



### Technische Informationen

Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsspannung	230V
Bemessungsstrom	6A
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Fehlerstrom-Typ	A
Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898	10kA
Bemessungsabschaltvermögen 10kA	10kA
Frequenz	50/60 Hz
Auslösecharakteristik	B
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	69mm
Schutzart (IP)	IP20

ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,03AP Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Frequenz 50/60 Hz, Auslösecharakteristik B, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm, Schutzart (IP) IP20, Schutzlösung für alle Arten von Einphasen-Wechselstromkreisen in modernen Anlagen.  
Die Geräte bieten gleichzeitig folgenden Schutz:  
- Kurzschlusschutz  
- Überlastschutz  
- Zusatzschutz bzw.

Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag\nVorbeugenden Brandschutz.\nAußerdem ermöglichen sie ein hohes Maß an Selektivität, da jeweils nur der fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet wird.\nZusätzlich sind die Einsatzmöglichkeiten in Caravans und mobilen elektrischen Betriebsmitteln möglich

[ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B6/0,03AP online kaufen](#)

