

## Busch-Jaeger Wächter br 280 MasterLINE m. FB 6867 AGM-201

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401177
EAN	4011395150870
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2553
Hersteller-Typ	6867 AGM-201
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



### Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
Zwangsabschaltung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Max. Reichweite zu einer Seite	16m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser at 32m	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	8...280°
Ansprechhelligkeit	0.5...1000lx
Max. Schaltleistung	3680W

---

Max. Einschaltstrom	80A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter br 280 MasterLINE m.

FB 6867 AGM-201 Ausführung Bewegungsmelder, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 16m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 32m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8017, Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 8 ...

280°, Ansprechhelligkeit 0,5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 3680W, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante braun, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 280 MasterLINE mit Fernbedienung, braun, Busch-Wächter® 280 MasterLINE inkl.

IR-Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.

Fernbedienbar über IR-Handsender 6841.

Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.

Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.

Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.

Mit Profillinse für beste Erfassung.

Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.

Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.

Mit integrierter Demontageerschwerfnis.

Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.

Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über Handsender aktivierbar.

Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.

Mit automatischer Störunterdrückung.

Mit automatischer Blendsicherheit.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.

Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv

Nennstrom: 16 AX, bei  $\cos \varphi$  0,6 Nennleistung: 3680 W/VA Erfassungsbereich:  
frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 280 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux -  
300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm  
x 141 mm

[Busch-Jaeger Wächter br 280 MasterLINE m. FB 6867 AGM-201 online kaufen](#)

