

## Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 5000 0,4-2,0A 3R

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6205275
EAN	4011209936003
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RM11023AA14
Hersteller-Typ	3RM1102-3AA14
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

### Technische Informationen

Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespann	110...230V
Bemessungssteuerspeisespannung	110...230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	110...110V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung bei	0.75kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	2A
Überlastauslöser Stromeinstell	0.4...2A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	



Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 5000 0,4-2,0A 3RM1102-3AA14  
Art des Motorstarters sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ...

110V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,75kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 2A, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ...

2A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die Motorstarter SIRIUS 3RM1 sind kompakte Geräte, die eine Vielzahl von Funktionen in einem Gehäuse vereinen.

Sie bestehen aus Kombinationen von Relaiskontakten und Leistungshalbleitern (Hybridtechnik) und einem elektronischen Überlastrelais zum betriebsmäßigen Schalten von Drehstrommotoren und ohmschen Verbrauchern

[Siemens Indus.Sector Motorstarter/Direktstarter 5000 0,4-2,0A 3R online kaufen](#)

