

ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF26-30-11-13

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2101779
EAN	3471523111035
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SBL237001R1311
Hersteller-Typ	AF26-30-11-13
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	100...250V
Bemessungssteuerspeisespann	100...250V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	100...250V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei	45A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei	AC-3, 400 V 26A
Bemessungsbetriebsleistung P_e	11kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF26-30-11-13

Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 100 ...

250V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 100 ...

250V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 45A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 26A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3,

[ABB Stotz S&J Schütz 100-250V AC/DC AF26-30-11-13 online kaufen](#)

