

## Eberle Controls Zeitrelais SBA-1/17,5mm

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5710333
EAN	4017254159299
Hersteller	Eberle Controls
Hersteller-ArtNr	054510641030
Hersteller-Typ	SBA-1/17,5mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitrelais

### Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Funktion ansprechverzögert	
Funktion rückfallverzögert	
Funktion einschaltwischend	
Funktion ausschaltwischend	
Funktion Stern/Dreieck	
Funktion Impulsformend	
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	
Funktion blinkend mit Impuls be	
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	
Funktion taktend mit Impuls beç	
Mit Stecksockel	
Fernbedienung möglich	
Nur für Fernbedienung geeignet	
Aufsteckbar auf Schütz	
Bemessungssteuerspeisespannung Ag. 240V bei AC 50 Hz	
Bemessungssteuerspeisespanr 24...240V	
Bemessungssteuerspeisespannung Ag. 24V bei DC	
Spannungsart zur Betätigung	
Zeitbereich	0.1...360000s
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	
Anzahl der Ausgänge, verzöger	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	
Ausgänge, umschaltbar verzög	
Mit Halbleiterausgang	



---

Höhe	90mm
Tiefe	63.5mm

Eberle Controls Zeitrelais SBA-1/17,5mm Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ...

360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 63,5mm, Anzugverzögerts Relis aus der Typenreihe SB-Line.

Die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch rastbare Drehschalter.

Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand.

Funktionsbeschreibung: nach Anlegen der Betriebsspannung und Ablauf der eingestellten Zeit zieht das Ausgangsrelais an und bleibt solange angezogen wie die Betriebsspannung anliegt.

Zulassungen: UL und CSA

[Eberle Controls Zeitrelais SBA-1/17,5mm online kaufen](#)

