

Eberle Controls Zeitrelais SBWE/17,5mm

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5710338
EAN	4017254159268
Hersteller	Eberle Controls
Hersteller-ArtNr	054542641030
Hersteller-Typ	SBWE/17,5mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Funktion ansprechverzögert	
Funktion rückfallverzögert	
Funktion einschaltwischend	
Funktion ausschaltwischend	
Funktion Stern/Dreieck	
Funktion Impulsformend	
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	
Funktion blinkend mit Impuls be	
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	
Funktion taktend mit Impuls beç	
Mit Stecksockel	
Fernbedienung möglich	
Nur für Fernbedienung geeignet	
Aufsteckbar auf Schütz	
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz	24...240V
Bemessungssteuerspeisespanr	24...240V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	24...240V
Spannungsart zur Betätigung	
Zeitbereich	0.1...360000s
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	
Anzahl der Ausgänge, verzöger	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	
Ausgänge, umschaltbar verzög	
Mit Halbleiterausgang	

Höhe	90mm
Tiefe	63.5mm

Eberle Controls Zeitrelais SBWE/17,5mm Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion einschaltwischend, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 20,4 ...

27,6V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,1 ...

360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 63,5mm, Einschaltwischendes- Relais aus der Typenreihe SB-Line.

Die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch rastbare Drehschalter.

Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand.

Funktionsbeschreibung: Nach Anlegen der Betriebsspannung zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder ab.

Um es erneut zu aktivieren muß die Betriebsspannung unterbrochen werden.

Zulassungen: UL und CSA

[Eberle Controls Zeitrelais SBWE/17,5mm online kaufen](#)

