

Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V, 2S+2Ö 3RT2035-1AD04

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2901879
EAN	4011209939059
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT20351AD04
Hersteller-Typ	3RT2035-1AD04
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	42...42V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	60A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3	40A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	18,5kW
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4	35A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4	18,5kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3

Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V, 2S+2Ö 3RT2035-1AD04
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 42 ...

42V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 60A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 35A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 18,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Schütze 3RT20 leisten den folgenden Beitrag zur Energieeffizienz in der Gesamtanlage: UC-Spulen mit elektrischer Ansteuerung zur Reduzierung der Anzugs- und Halteleistung, kleinere Stromversorgungen im Steuerstromkreis durch geringe Halteleistung bei DC 24V, Reduzierung der

Schaltstrahlerwärmung: Technologie bedingte geringere Eigenverlustleistung der Schütze, dadurch geringerer Kühlaufwand und kompaktere Bauweise

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V, 2S+2Ö 3RT2035-1AD04 online](#)

[kaufen](#)

