

## Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,7...1A 3RV2011-0JA15-ZW

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3001819
EAN	
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20110JA15ZW97
Hersteller-Typ	3RV2011-0JA15-ZW97
Verpackungseinheit	12 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz



### Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstell	0.7...1A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	13...13A
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>	1A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0.18kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0,25kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,7...1A 3RV2011-0JA15-ZW97  
Überlastauslöser Stromeinstellung 0,7 ...

1A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 13 ...

13A, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 1A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,18kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,25kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I<sub>cu</sub> bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,7...1A 3RV2011-0JA15-ZW online](#)

[kaufen](#)