

## Eaton (Installation) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 30mA PXC-B2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0718447
EAN	4015082369507
Hersteller	Eaton (Installation)
Hersteller-ArtNr	236950
Hersteller-Typ	PXK-B25/1N/003-A
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter



### Technische Informationen

Polzahl (gesamt)	
Anzahl der abgesicherten Pole	
Bemessungsspannung	240V
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Fehlerstrom-Typ	
Energiebegrenzungsklasse	
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898	10kA
Frequenz	
Auslösecharakteristik	
Mitschaltender Neutralleiter	
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	69.5mm
Schutzart (IP)	

Eaton (Installation) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 30mA PXC-B25/1N/003-A  
 Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10kA, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69,5mm, Schutzart (IP) IP20, Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter Kombination netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot -grün, Klemmhilfe-Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm

nachträglich anbaubar, Bemessungsschaltvermögen 10kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C

[Eaton \(Installation\) FI/LS-Kombischalter B 25A 1p+N, 30mA P XK-B2 online](#)

[kaufen](#)

