

Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet. 3RT1054-3AS36

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0755408
EAN	4011209582019
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10543AS36
Hersteller-Typ	3RT1054-3AS36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannr	500...550V
Bemessungssteuerspeisespann	500...550V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	500...550V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	160A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung be	64kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-4, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung Ie	55kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet.

3RT1054-3AS36 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 500 ...

550V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 500 ...

550V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 500 ...

550V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 160A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 115A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 64kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 97A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 55kW,

Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, 55kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 500-550V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr.

S6 mit Rahmenklemmen Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet. 3RT1054-3AS36 online kaufen](#)

