

ABB Stotz S&J Wendeschütz 1Ö 220-240VAC VB6-30-01-230AC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0743297
EAN	4013614153167
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	GJL1211901R8010
Hersteller-Typ	VB6-30-01-230AC
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Schützkombination



Technische Informationen

Funktion	Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz	220...240V
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz	220...240V
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	4kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

ABB Stotz S&J Wendeschütz 1Ö 220-240VAC VB6-30-01-230AC Funktion Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 220 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 220 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die mechanische Verriegelung zwischen den beiden Schützen verhindert mechanisch das Einschalten des einen Schützes, solange das andere noch eingeschaltet ist und umgekehrt.

Werden Wendeschütze zu schnell umgeschaltet, besteht das Risiko eines Phasenkurzschlusses.

Dies ist dann der Fall, wenn der Lichtbogen des ausschaltenden Schützes noch nicht gelöscht ist, wenn die Kontakte des einschaltenden Schützes schon geschlossen sind.

Um dieses Risiko zu vermeiden, müssen beide Schützspulen beim

Umschaltvorgang mindestens 50 ms spannungslos geschaltet und zusätzlich noch elektrisch gegeneinander verriegelt werden

[ABB Stotz S&J Wendeschütz 1Ö 220-240VAC VB6-30-01-230AC online kaufen](#)

