

ABB Stotz S&J Wendeschütz VB6-30-10-24AC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0743300
EAN	4013614052378
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	GJL1211901R0101
Hersteller-Typ	VB6-30-10-24AC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schützkombination

Technische Informationen

Funktion
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung 24...24V
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsleistung bei AC 4kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schutzart (IP)

ABB Stotz S&J Wendeschütz VB6-30-10-24AC Funktion Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die mechanische Verriegelung zwischen den beiden Schützen verhindert mechanisch das Einschalten des einen Schützes, solange das andere noch eingeschaltet ist und umgekehrt.

Werden Wendeschütze zu schnell umgeschaltet, besteht das Risiko eines Phasenkurzschlusses.

Dies ist dann der Fall, wenn der Lichtbogen des ausschaltenden Schützes noch nicht gelöscht ist, wenn die Kontakte des einschaltenden Schützes schon geschlossen sind.

Um dieses Risiko zu vermeiden, müssen beide Schützspulen beim

Umschaltvorgang mindestens 50 ms spannungslos geschaltet und zusätzlich noch elektrisch gegeneinander verriegelt werden

[ABB Stotz S&J Wendeschütz VB6-30-10-24AC online kaufen](#)

