

## OBO Bettermann Vertr Datenleitungsschutzgerät BNC-Anschlüsse DS-

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0609589
EAN	4012195391098
Hersteller	OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr	5093260
Hersteller-Typ	DS-BNC M/M
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik



### Technische Informationen

Höchste Dauerspannung AC	130V
Höchste Dauerspannung DC	185V
Blitzstoßstrom (10/350)	2.5kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	5kA
Nennlaststrom	10A
Schutzpegel	800V
Schutzpegel Ader/Ader	800V
Schutzpegel Ader/Erde	800V
Frequenz	0...0MHz
Grenzfrequenz	2200MHz
Montageart	
Anschluss 1	
Ableiterüberwachung	
Mit Fernmeldekontakt	
Explosionsgeprüfte Ausführung	

OBO Bettermann Vertr Datenleitungsschutzgerät BNC-Anschlüsse DS-BNC M/M  
 Höchste Dauerspannung AC 130V, Höchste Dauerspannung DC 185V,  
 Blitzstoßstrom (10/350) 2,5kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 5kA, Nennlaststrom  
 10A, Schutzpegel 800V, Schutzpegel Ader/Ader 800V, Schutzpegel Ader/Erde  
 800V, Frequenz 0MHz, Grenzfrequenz 2200MHz, Montageart  
 Connector/Kabeladapter, Anschluss 1 BNC, 50 Ohm, Mit 2 Steckeranschlüssen,  
 Übertragungsfrequenz 0 bis 2,5 GHz

[OBO Bettermann Vertr Datenleitungsschutzgerät BNC-Anschlüsse DS- online](#)

[kaufen](#)

