

End switch 40 mm 49.8 mm 3SE51120CH80

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0737745 |
| EAN | 4011209692299 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 3SE51120CH80 |
| Producer-Typ | 3SE5112-0CH80 |
| min. Order | |
| Class | Einzelpositionsschalter |

Technische Informationen

| | |
|--|------------------|
| Breite des Sensors | 40mm |
| Höhe des Sensors | 49.8mm |
| Länge des Sensors | 281mm |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} | 6 A AC-15, 24 V |
| Bemessungsbetriebsstrom I_b | 6 A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} | 6 A AC-15, 230 V |
| Bemessungsbetriebsstrom I_b | 3 A |
| Bemessungsbetriebsstrom I_{be} | 0.56 A 13, 125 V |
| Bemessungsbetriebsstrom I_b | 0.27 A |
| Schaltfunktion | |
| Ausgang elektronisch | |
| Zwangsöffnung | |
| Anzahl der sicherheitsgerichtete | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließ | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | |
| Gehäuse gemäß Norm | |
| Gehäusebauform | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Beschichtung Gehäuse | |
| Ausführung des Betätigungsele | |
| Ausrichtung des Betätigungselements | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Mit Statusanzeige | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |



Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

[End switch 40 mm 49.8 mm 3SE51120CH80 online kaufen](#)

