

## LEDVANCE Vorschaltgerät 2x28/54W 220-240V QTI 2X28/54/220-240D

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1313022
EAN	4050300870717
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	4050300870717
Hersteller-Typ	QTI 2X28/54/220-240D
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Vorschaltgerät

### Technische Informationen

Ausführung	
Multiwatt-Ausführung	
Art der Dimmung	
Für Lampenart HI	
Für Lampenart HM	
Für Lampenart HS	
Für Lampenart LS	
Für Lampenart T7	
Für Lampenart T16	
Für Lampenart T16-R	
Für Lampenart T26	
Für Lampenart T38	
Für Lampenart T-R	
Für Lampenart T-U	
Für Lampenart TC-D	
Für Lampenart TC-DD	
Für Lampenart TC-DEL	
Für Lampenart TC-F	
Für Lampenart TC-L	
Für Lampenart TC-QEL	
Für Lampenart TC-S	
Für Lampenart TC-SEL	
Für Lampenart TC-T	
Für Lampenart TC-TEL	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Geeignet für Lampenleistung	28...54W
Nennspannung	220...240V
Schutzklasse	



---

Breite	30mm
Höhe	21mm

LEDVANCE Vorschaltgerät 2x28/54W 220-240V QTI 2X28/54/220-240D  
Ausführung elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Art der Dimmung 1-10 V, Für  
Lampenart T16, Für Lampenart T16-R, Für Lampenart TC-L, Geeignet für  
Leuchtmittelanzahl 2 ...

2, Geeignet für Lampenleistung 28 ...

54W, Nennspannung 220 ...

240V, Schutzklasse I, Länge 425mm, Breite 30mm, Höhe 21mm, Schutzart (IP)  
IP20, Allgemeine Hinweise: Versorgungsspannung: 220 ...

240 V Netzfrequenz: 0, 50 ...

60 Hz Digital geregelte Vorheizung - Lampenstart innerhalb von 0,6 s - Optimale  
Vorheizung in jeder Dimmstellung - Cut-off oberhalb 80 % Lichtstrom  
Dimmbereich 1...

100 % Lichtstrom Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und  
am Lampenlebensende (EoL) Automatische Wiedereinschaltung nach  
Lampenwechsel Energie-Effizienz-Index EEI = A1 Prüfzeichen:  
ENEC-10-Zeichen, EMV-Zeichen Zusätzliche Merkmale: EOL-Zeichen,  
Cut-off-Zeichen Sicherheit nach EN 61347-2-3 Lampenbetrieb nach EN 60929  
Funkentstörung: nach EN 55015, EN 55022 Netzstromoberwellen: nach EN  
61000-3-2 Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547 Ansteuerung über  
1...10-V-Schnittstelle

[LEDVANCE Vorschaltgerät 2x28/54W 220-240V QTI 2X28/54/220-240D online](#)



[kaufen](#)

