

## Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p. einstellbar NZMB2-A100-NA

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0702816
EAN	4015082692131
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	269213
Hersteller-Typ	NZMB2-A100-NA
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagensch...



### Technische Informationen

Bemessungsdauerstrom $I_u$	100A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom $I_{cu}$ bei 400 V, 50 Hz	25kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	80...100A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	0...100A
Einstellbereich des unverzögert	600...1000A
Integrierter Erdschlussschutz	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Geeignet für Hutschienenmontage	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Ausgelöstmelder vorhanden	
Mit Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	
Ausführung des Betätigungsele	
Motorantrieb integriert	
Motorantrieb optional	
Schutzart (IP)	

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p.

einstellbar NZMB2-A100-NA Bemessungsdauerstrom  $I_u$  100A,  
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom  $I_{cu}$  bei 400 V, 50 Hz 25kA,  
Überlastauslöser Stromeinstellung 80 ...

100A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A,

## Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 600 ...

1000A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter, UL/CSA approbiert, mit Anschlussschrauben, Schraubmontage,  $U_i$  690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, einstellbare Überlastauslöser  $I_r = 0.8 \text{ } \zeta \text{ } 1 \times I_n$ , einstellbare Kurzschlussauslöser  $I_i = 6 \text{ } \zeta \text{ } 10 \times I_n$  und fest eingestellter Kurzschlussauslöser  $I_i$  als Begrenzung, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Spannungsauslöser, Fernantrieb, Montagezubehör, Anschlußtechnik, Systemgehäuse

[Eaton \(Moeller\) Leistungsschalter 3p. einstellbar NZMB2-A100-NA online kaufen](#)

