

Hager FI-Schutzschalter 2pol. 25A/300mA,6kA CFA225D

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0606665
EAN	3250611610151
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	CFA225D
Hersteller-Typ	CFA225D
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Fehlerstrom-Schutzschalter

Technische Informationen

Polzahl	
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsfehlerstrom	0.3A
Montageart	
Fehlerstrom-Typ	
Selektiver-Typ	
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	6kA
Stoßstromfestigkeit	0.25kA
Schutzart (IP)	
Breite in Teilungseinheiten	
Kurzzeitverzögerter Typ	

Hager FI-Schutzschalter 2pol.

25A/300mA,6kA CFA225D Polzahl 2, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Montageart DIN-Schiene (REG), Fehlerstrom-Typ A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 6kA, Stoßstromfestigkeit 0,25kA, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Entsprechend EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 und VDE 0664 Teil 10+11, pulsstromsensitiv mit Beschriftungsmöglichkeit.

Einzelentnahme aus dem Schienenverbund möglich.



[Hager FI-Schutzschalter 2pol. 25A/300mA,6kA CFA225D online kaufen](#)

