

Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AU36

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0755665
EAN	4011209508774
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT12646AU36
Hersteller-Typ	3RT1264-6AU36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	240...277V
Bemessungssteuerspeisespann	240...277V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	240...277V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	AC-1, 400 V 330A
Bemessungsbetriebsleistung bei	AC-3, 400 V 128kW
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	AC-4, 400 V 195A
Bemessungsbetriebsleistung I _e	110kW
Geeignet für Reiheneinbau	Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anschlussart Hauptstromkreis	3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptl	3

Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AU36
 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 240 ...

277V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 330A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 225A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 128kW, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 195A, Bemessungsbetriebsleistung I_e bei AC-4, 400 V 110kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der

Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Vakuumschütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr.

S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AU36 online](#)



[kaufen](#)

