

## Hager Schaltuhr 1W/16A,2PLE,digital EG103V

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0612467
EAN	3250612279937
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	EG103V
Hersteller-Typ	EG103V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Verteilerschaltuhr digital

### Technische Informationen

Montageart	
Anzahl der Kanäle	
Versorgungsspannung	12...24V
Spannungsart der Versorgung	
Frequenz der Versorgungsspannung	50/50Hz
Gangreserve in Jahren	
Ganggenauigkeit pro Tag	1.5s
Textführung im Display	
60 min Programm	
24 h Programm	
Wochenprogramm	
Jahresprogramm	
Ferienprogramm	
Impulsprogramm	
Zyklusprogramm	
Astroprogramm	
Zufallsprogramm	
Betriebsstundenzähler	
Funkgesteuert	
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	1 min
Anzahl der Speicherplätze	
Automatische Sommer-/Winterz	
Handbedienung	
Schaltungsvorwahl	
Nennschaltstrom bei 250 V AC	16A
Potenzialfreier Schaltkontakt	
Schutzart (IP)	

---

Breite 35mm

Breite in Teilungseinheiten

Hager Schaltuhr 1W/16A,2PLE,digital EG103V Montageart DIN-Schiene, Anzahl der Kanäle 1, Versorgungsspannung 12 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Frequenz der Versorgungsspannung 50 ...

50Hz, Gangreserve in Jahren 5, Ganggenauigkeit pro Tag 1,5s, Wochenprogramm, Ferienprogramm, Impulsprogramm, Zufallsprogramm, Kontaktart Wechsler, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 1min, Anzahl der Speicherplätze 56, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Handbedienung, Schaltungsvorwahl, Nennschaltstrom bei 250 V AC 16A, Potenzialfreier Schaltkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Breite 35mm, Lieferung mit Programmierschlüssel zum Speichern von Schaltprogrammen, mit zusätzlichem Eingang zur Ansteuerung von Ausnahmefunktionen

[Hager Schaltuhr 1W/16A,2PLE,digital EG103V online kaufen](#)

