

## Siemens Indus.Sector Positionsschalter 56mm 3SE5122-0CH02

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0762154
EAN	4011209693494
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51220CH02
Hersteller-Typ	3SE5122-0CH02
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

### Technische Informationen

Breite des Sensors	56mm
Höhe des Sensors	59.3mm
Länge des Sensors	127.5mm
Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$	6 A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_b$	6 A
Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$	6 A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_b$	3 A
Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$	0.56 A 13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom $I_b$	0.27 A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	



---

Umgebungstemperatur während des Betriebs  
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 56mm 3SE5122-0CH02 Breite des Sensors 56mm, Höhe des Sensors 59,3mm, Länge des Sensors 127,5mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse lackiert, Ausführung des Betätigungselements Schwenkhebel, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, SIRIUS Positionsschalter Metallgehäuse 56mm breit Geräteanschluss 3X (M20x1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte Schwenkantrieb rechts/links einstellbar, mit Edelstahlhebel 27mm lang und Kunststoffrolle 19mm

[Siemens Indus.Sector Positionsschalter 56mm 3SE5122-0CH02 online kaufen](#)

