

## End switch 40 mm 59.3 mm 3SE51120CH01

### Allgemeine Informationen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0737688               |
| EAN            | 4011209692220           |
| Producer       | Siemens Indus.Sector    |
| Producer-Model | 3SE51120CH01            |
| Producer-Typ   | 3SE5112-0CH01           |
| min. Order     |                         |
| Class          | Einzelpositionsschalter |

### Technische Informationen

|  |                  |
|--|------------------|
| Breite des Sensors   | 40mm             |
| Höhe des Sensors   | 59.3mm           |
| Länge des Sensors  | 127.5mm          |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$                                     | 6 A AC-15, 24 V  |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_b$  | 6 A              |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$                                     | 6 A AC-15, 230 V |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_b$  | 3 A              |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_{be}$                                     | 0.56 A 13, 125 V |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_b$  | 0.27 A           |
| Schaltfunktion   |                  |
| Ausgang elektronisch   |                  |
| Zwangsöffnung  |                  |
| Anzahl der sicherheitsgerichtete                                     |                  |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                                       |                  |
| Anzahl der Kontakte als Schließ                                      |                  |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler                                     |                  |
| Ausführung der Schnittstelle   |                  |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |                  |
| Gehäuse gemäß Norm   |                  |
| Gehäusebauform   |                  |
| Werkstoff des Gehäuses   |                  |
| Beschichtung Gehäuse   |                  |
| Ausführung des Betätigungsele  |                  |
| Ausrichtung des Betätigungselements                                  |                  |
| Ausführung des elektrischen Ar                                       |                  |
| Mit Statusanzeige  |                  |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior                                     |                  |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   |                  |



---

Umgebungstemperatur während des Betriebs  
Schutzart (IP)

[End switch 40 mm 59.3 mm 3SE51120CH01 online kaufen](#)

