

ABB Stotz S&J Wendeschütz VBC6-30-10-24DC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0743308
EAN	4013614053696
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	GJL1213901R0101
Hersteller-Typ	VBC6-30-10-24DC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schützkombination



Technische Informationen

Funktion	Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC	24 V
Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

ABB Stotz S&J Wendeschütz VBC6-30-10-24DC Funktion Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die mechanische Verriegelung zwischen den beiden Schützen verhindert mechanisch das Einschalten des einen Schützes, solange das andere noch eingeschaltet ist und umgekehrt.

Werden Wendeschütze zu schnell umgeschaltet, besteht das Risiko eines Phasenkurzschlusses.

Dies ist dann der Fall, wenn der Lichtbogen des ausschaltenden Schützes noch nicht gelöscht ist, wenn die Kontakte des einschaltenden Schützes schon geschlossen sind.

Um dieses Risiko zu vermeiden, müssen beide Schützspulen beim Umschaltvorgang mindestens 50 ms spannungslos geschaltet und zusätzlich noch elektrisch gegeneinander verriegelt werden

[ABB Stotz S&J Wendeschütz VBC6-30-10-24DC online kaufen](#)

