

Merten Drehdimmer-Einsatz f.ind.Last 60-1000W MEG5135-0000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0852281
EAN	4042811155407
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG5135-0000
Hersteller-Typ	MEG5135-0000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dimmer



Technische Informationen

Zusammenstellung	
Bedienungsart	
Seriendimmer	
Lastart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	
Verwendbar mit Funktaste	
Verwendbar mit IR-Taste	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Transparent	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Nennleistung	60...1000VA
Nennspannung	230...230V
Frequenz	50...50Hz
Gerätebreite	71mm
Gerätehöhe	71mm
Gerätetiefe	50mm

Merten Drehdimmer-Einsatz f.ind.Last 60-1000W MEG5135-0000
Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Dreh-/Druckknopf, Lastart

induktive Last, Montageart Unterputz, Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige,
Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennleistung 60 ...

1000VA, Nennspannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 50mm, Für
dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen
(induktive/ohmsche Last).

(Phasenanschnitt).

Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA.

Motor Last: 60-600 VA.

Neutralleiter: erforderlich.

Zu komplettieren mit: ==Zentralplatte mit Drehknopf System M
MEG5250-03../-04../-06.., System Fläche MEG5250-40../-41../-42..

Hinweis: Informationen zum Thema Dimmen von LED Leuchtmitteln erhalten Sie
im Internet unter Merten Dimmer...

[Merten Drehdimmer-Einsatz f.ind.Last 60-1000W MEG5135-0000 online kaufen](#)

