

## Balluff Magnetfeldsensor Kab.m.Steckverb.PUR BMF305K-PS-C-2-S4-0

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0766266
EAN	
Hersteller	Balluff
Hersteller-ArtNr	BMF005E
Hersteller-Typ	BMF305K-PS-C-2-S4-03
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Magnetischer Näherungsschalter



### Technische Informationen

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Breite des Sensors	6.5mm
Höhe des Sensors	10.5mm
Länge des Sensors	33.5mm
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Umgebungstemperatur	-25...85°C
Bemessungsversorgungsspannung	24V DC
Spannungsart	
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Balluff Magnetfeldsensor Kab.m.Steckverb.PUR BMF305K-PS-C-2-S4-03 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung Magnet,

Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Breite des Sensors 6,5mm, Höhe des Sensors 10,5mm, Länge des Sensors 33,5mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Profil, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Umgebungstemperatur -25 ...

85°C, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP67,

[Balluff Magnetfeldsensor Kab.m.Steckverb.PUR BMF305K-PS-C-2-S4-0 online](#)

[kaufen](#)