

Fork light barrier 0.3 mm 60 mm 121 mm 198055

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6313737
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model	198055
Producer-Typ	GL121-IR/32/40a/98a
min. Order	
Class	Gabellichtschranke

Technische Informationen

Min. Objektgröße	0.3mm
Gabeltiefe	60mm
Gabelweite	121mm
Bemessungsschaltabstand	121mm
Max. Schaltabstand	121mm
Max. Ausgangstrom	100mA
Mit Zeitfunktion	
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	



Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Ausführung des elektrischen Ar	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	12mm
Höhe des Sensors	145mm
Länge des Sensors	90mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Reaktionszeit	0.25ms
Schaltfrequenz	2000Hz
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Vorausfallmeldung	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperr	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Umgebungstemperatur	-20...60°C
Bemessungssteuerspeisespannr	10...30V

[Fork light barrier 0.3 mm 60 mm 121 mm 198055 online kaufen](#)