

NAMUR switching amplifier Active 2865434

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET5505328 |
| EAN | 4046356160445 |
| Producer | Phoenix Contact |
| Producer-Model | 2865434 |
| Producer-Typ | MACX MCR-EX-SL-NAM-R |
| min. Order | |
| Class | Trennschaltverstärker |

Technische Informationen

| | |
|--|------------------|
| Art der Spannungsversorgung | 192 bis 300 V AC |
| Bemessungsversorgungsspannung | 192 bis 300 V AC |
| Anzahl der Eingänge nach NAMUR | 2 |
| Anzahl der Eingänge, potenzialfrei | 2 |
| Schaltspannung | 30V |
| Schaltstrom | 0.05A |
| Schaltfrequenz | 5Hz |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Ausgangskreis Relais Schließer | 2 |
| Ausgangskreis Relais Wechsler | 2 |
| Anzahl der Ausgangskreise Tra | 2 |
| Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp | 2 |
| Anzahl der Ausgangskreise Tra | 2 |
| Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent | 2 |
| Anzahl der Ausgangskreise Opt | 2 |
| Störmeldeausgang | 1 |
| Eigensicher gemäß EN 60947-5-3 | ja |
| Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | ja |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und allen anderen Stromkreisen | ja |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Breite | 12.5mm |
| Höhe | 99mm |
| Leistungsaufnahme | 0.65W |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Gerätebauform | 12.5mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | 12.5mm |



Tiefe 114.5mm

Schutzart (IP)

[NAMUR switching amplifier Active 2865434 online kaufen](#)

