

## Berker SCHUKO-Steckdose anth/sa m. Klappdeckel 47446086

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0860866
EAN	4011334380412
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	47446086
Hersteller-Typ	47446086
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulb)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

---

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...60Hz

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerete Bedingungen" (

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 11mm

Gerätetiefe 11mm

Berker SCHUKO-Steckdose anth/sa m.

Klappdeckel 47446086 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Verdreher Zentraleinsatz, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 11mm, Gerätetiefe 11mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Berker Q.1/Q.3 anthrazit, samt - mit erhöhtem Berührungsschutz nach VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

- mit Aufdruck - Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar - mit zufallendem Klappdeckel - mit Steckklemmen

[Berker SCHUKO-Steckdose anth/sa m. Klappdeckel 47446086 online kaufen](#)

