

Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1103295
EAN	4053877000730
Hersteller	Jumo
Hersteller-ArtNr	00582221
Hersteller-Typ	707051/8-07
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Temperaturüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen An	
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	11...35V bei DC
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Anzahl der Messkreise	
Fehlerspeicherung möglich	
Externer Reset möglich	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Breite	7mm
Höhe	93mm
Tiefe	103mm



Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 11 ...

35V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Messkreise 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließ 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 7mm, Höhe 93mm, Tiefe 103mm, Die Messumformer erfassen Sensorsignale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstandspotenziometern/WFG oder Widerständen/Potis.

Bei Einsatz eines Widerstands/Potis oder Widerstandsthermometers kann der

eingangsseitige Sensoranschluss in Zwei-, Drei- oder Vierleiterschaltung erfolgen.

Spannungssignale im Bereich von -100 ...

+1100 mV können ebenfalls erfasst werden

[Jumo Messumformer dTRANS T05 T 707051/8-07 online kaufen](#)

