

Eaton (Installation) Smart Home Controller 5V DC 2A CHCA-00/01

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6515173
EAN	4015081677191
Hersteller	Eaton (Installation)
Hersteller-ArtNr	171230
Hersteller-Typ	CHCA-00/01
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Zentralgerät



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Montageart	
Mit Display	
Anzahl der seriellen Schnittstell	
GSM-Modem integriert	
DCF-Uhr integriert	
Bemessungsspannung	5V
Anzahl der integrierten Eingang	
Anzahl der integrierten Ausgangskanäle	

Eaton (Installation) Smart Home Controller 5V DC 2A CHCA-00/01 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Aufputz, Anzahl der seriellen Schnittstellen 0, DCF-Uhr integriert, Bemessungsspannung 5V, Anzahl der integrierten Eingangskanäle 1, Anzahl der integrierten Ausgangskanäle 1, Der "Smart Home Controller" ist das innovativste Produkt der xComfort Serie, welches die Funktionen einer modernen Elektroinstallation, wie z.B.: zentrales Anzeigen und Bedienen, Beleuchtung, Beschattung, Energiemonitoring, Temperaturregelung, Szenarien, IPKameras, Makros usw.

ermöglicht.

Der Smart Home Controller muss mittels LAN-Kabel mit einem (WLAN)-Router verbunden werden.

Je nach vorhandenem Netzwerk kann mittels Smart-Phone, Smart TV (vollständiger Browser), PC, Laptop, Tablets usw.

- entweder "lokal" über WLAN, oder "fern" über das Internet - auf den Smart Home Controller und die xComfort Anlage zugegriffen werden.

Zum intuitiven Steuern, Bedienen und Dar stellen der Anlage stehen eine iOS APP (iPhone, iPad, iPod), eine Android APP (Smart Phone, Tablets) ab 03/2013 und ein Webbrowser (mobile Geräte, Desktop, PC, Laptop, ...) zur Verfügung.

Verschiedene Status-LEDs am Gerät geben Aufschluss über Funktion und Status des Gerätes, der Anlage bzw.

der Kommunikationsverbindung (siehe Technikteil).

Zur Konfiguration benötigt man die Eaton RF Software 2.19 oder höher und einen Web browser für das im Smart Home Controller integrierte Konfigurations-Webinterface.

Nach einer Basiskonfiguration hierdurch wird die Anzeige und Bedienoberfläche für die APPs und dem Webbrowser automatisch generiert.

Die Installation erfolgt Aufputz an der Wand oder auf einer 55 mm bzw.

68 mm Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose.

Das Gerät kann aber auch als Standgerät, mittels im Lieferumfang enthaltenen Gerätefüßen, verwendet werden.

Eine Fernbenachrichtigung bei Auftreten von bestimmten Ereignissen über Email oder per gebührenpflichtigem "Clickatell-SMS-Service" ist einstellbar.

Die Versorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Stecker-Netzgerät.

Ein LAN-Netzwerkkabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

[Eaton \(Installation\) Smart Home Controller 5V DC 2A CHCA-00/01 online kaufen](#)

