

Light scanner, energetic 60 mm 10127710

Allgemeine Informationen

Products Model ET0788101

EAN

Producer Baumer

Producer-Model 10127710

Producer-Typ FZAM 18P6460/S14

min. Order

Class Lichttaster energetisch

Technische Informationen

Tastweite 60...430mm

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Max. Schaltabstand 800mm

Max. Ausgangsstrom 200mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der sicheren Halbleiter-/

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge





Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Gehäusebauform

Durchmesser des Sensors 18mm Länge des Sensors 60mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Reaktionszeit 1ms

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Laserschutzklasse

Wellenlänge des Sensors 880nm

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur -25...55°C

Bemessungssteuerspeisespannung. Bushbei DC

Light scanner, energetic 60 mm 10127710 online kaufen