

Phoenix Contact Buchse 19-pol., Löt RC-19S1N120000

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET0715206 |
| EAN | 4046356241359 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1602749 |
| Hersteller-Typ | RC-19S1N120000 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |



Technische Informationen

| | |
|---|--|
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
| Kontaktausführung | |
| Form | |
| Mit Gehäuse | |
| Polzahl | |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | |
| Bemessungsstrom In | 10A |
| Bemessungsspannung | 150V |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,08 mm ² feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | |
| Werkstoff des Kontaktes | |
| Mit Schutzleiter | |

Phoenix Contact Buchse 19-pol., Löt RC-19S1N120000 Kontaktausführung Buchse, Form rund, Polzahl 19, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 150V, Bemessungsstoßspannung 1,5kV, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen,

[Phoenix Contact Buchse 19-pol., Löt RC-19S1N120000 online kaufen](#)

