Light scanner with background masking 30 mm 30 mm BOS01J4

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6321755
EAN	
Producer	Balluff
Producer-Model	BOS01J4
Producer-Typ	BOS 18M-PA-RH23-S4
min. Order	
Class	Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Informationen

Einstellbereich	30...150mm
Tastweite	30...150mm
Triangulation	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	150mm
Max. Schaltabstand	150mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	ktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	18mm
Länge des Sensors	75mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-5...55°C
Schaltfrequenz	500Hz
Bemessungssteuerspeisespannung.DC	10...30V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	630nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Light scanner with background masking 30 mm 30 mm BOS01J4 online kaufen