

## Finder Relais 2W, 8A 40.52.6.048.0000

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2002353
EAN	8012823239958
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	405260480000
Hersteller-Typ	40.52.6.048.0000
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais



### Technische Informationen

Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespannung	48...48V bei AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	48...48V
Bemessungssteuerspeisespannung	48...48V bei DC
Spannungsart zur Betätigung	
Antrieb, Polung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	12.4mm
Höhe	25mm
Tiefe	29mm

Finder Relais 2W, 8A 40.52.6.048.0000 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 48 ...

48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 48 ...

48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 48 ...

48V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs Remanenz, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließ 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des

Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 12,4mm, Höhe 25mm, Tiefe 29mm, Nennstrom 8A, Printrelais, 8 A, bistabil, Remanenzrelais mit einer Spule, Kontaktpinraster 5.0 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V AC/1 VA oder 48 V DC/1 W, 2100 Ohm.

Zum Resetten und zur Ansteuerung sind externe Bauteile erforderlich.

Minimale Impulsdauer 20 ms.

[Finder Relais 2W, 8A 40.52.6.048.0000 online kaufen](#)

