

## Elcom Türstation-Video 12/1 2D Edelst.ONE REQ512Y

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7108522
EAN	3599430011757
Hersteller	Elcom
Hersteller-ArtNr	REQ512Y
Hersteller-Typ	REQ512Y
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Klingeltableau

### Technische Informationen

Anzahl der Klingeltasten
Werkstoff der Klingeltasten
Werkstoff
Montageart
Installationstechnik
Farbe
Videoerweiterung möglich
Mit Lautsprecher
Mit Kamera



Elcom Türstation-Video 12/1 2D Edelst.ONE REQ512Y Anzahl der Klingeltasten 12, Werkstoff der Klingeltasten Kunststoff, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik Bus-System, Farbe Silber, Videoerweiterung möglich, Mit Lautsprecher, Mit Kamera, Türstation Video 12/1 2Draht Edelstahl matt ONE.

Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.

Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.

Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera.

Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung.

Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor.

Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel.

Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar.

Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar.

Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung.

Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt.

Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

[Elcom Türstation-Video 12/1 2D Edelst.ONE REQ512Y online kaufen](#)

