

WAGO Kontakttechnik Schutzschalter elektronisch 787-1662

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7202584
EAN	4050821848349
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-1662
Hersteller-Typ	787-1662
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromüberwachungsgerät

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	Mit abnehmbaren Klemmen
1-Phasen-Unterstrom möglich	3-Phasen-Unterstrom möglich
1-Phasen-Überstrom möglich	3-Phasen-Überstrom möglich
1-Phasen-Fenster möglich	3-Phasen-Fenster möglich
Enthält Funktion Gleichspannung	Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom
Funktion Gleichstrom-Fenster	Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 18 ...
Spannungsart zur Betätigung	Strommessbereich 2...10A
Anzahl der Kontakte als Öffner	Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechs	Breite 45mm
Höhe 90mm	Tiefe 115.5mm



WAGO Kontakttechnik Schutzschalter elektronisch 787-1662 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen, 1-Phasen-Überstrom möglich, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 18 ...

30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 2 ...

10A, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 45mm, Höhe 90mm, Tiefe 115,5mm, Platzsparender elektronischer Schutzschalter mit 2 Kanälen.

Nennstrom 2 A ? 10 A für jeden Kanal einstellbar über plombierbare Wahlschalter.

Einschaltkapazität größer 50000 μ F pro Kanal.

Pro Kanal jeweils ein dreifarbig beleuchteter Taster zum bequemen Ein- und Ausschalten, Rücksetzen und zur einfachen Diagnose vor Ort.

Zeitlich verzögertes Zuschalten der Kanäle.

Ausgelöstmeldung (Summensignal).

Statusmeldung jedes einzelnen Kanals mittels Pulsfolge.

Ferneingang zum Wiedereinschalten aller ausgelösten Kanäle oder zum Ein- und Ausschalten beliebiger Kanäle mittels Pulsfolge.

[WAGO Kontakttechnik Schutzschalter elektronisch 787-1662 online kaufen](#)

