

## WAGO Kontakttechnik Power Netzgerät primär getaktet 787-1722

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3702732
EAN	4055143372442
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-1722
Hersteller-Typ	787-1722
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

### Technische Informationen

1. Ausgangsspannung	22...26V
Ausgangsspannung einstellbar	
Breite	60mm
Höhe	99mm
Tiefe	130mm



WAGO Kontakttechnik Power Netzgerät primär getaktet 787-1722 1.

Ausgangsspannung 22 ...

26V, Breite 60mm, Höhe 99mm, Tiefe 130mm, Stromversorgung für Basisanwendungen.

Flexible Montage des Tragschienenadapters.

Variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen.

Wirkungsgrad bis zu 84 %, Zulassungen UL 508, UL 60950, EN 60335-1.

Eingangsspannungsbereich 1x AC 90-264V, DC 125-375V.

Ausgang DC 24V (22-26V) 5A.

[WAGO Kontakttechnik Power Netzgerät primär getaktet 787-1722 online kaufen](#)

