

## Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0755703
EAN	4011209509344
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT12756AR36
Hersteller-Typ	3RT1275-6AR36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	440...480V
Bemessungssteuerspeisespann	440...480V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	440...480V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-1, 400 V 610A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-3, 400 V 400A
Bemessungsbetriebsleistung bei	AC-3, 400 V 231kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-4, 400 V 350A
Bemessungsbetriebsleistung bei	AC-4, 400 V 200kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36  
 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 440 ...

480V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 440 ...

480V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 440 ...

480V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 610A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 400A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 231kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 350A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 200kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der

Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 440-480V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr.

S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36 online](#)

[kaufen](#)

