

Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet. 3RT1466-6AU36

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0756472
EAN	4011209509962
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT14666AU36
Hersteller-Typ	3RT1466-6AU36
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	240...277V
Bemessungssteuerspeisespann	240...277V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	240...277V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	400A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei	AC-3, 400 V 138A
Bemessungsbetriebsleistung bei	75kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptk	

Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet.

3RT1466-6AU36 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 240 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 240 ...

277V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 400A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 138A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 75kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, 400A/AC-1

AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig,
Baugr.

S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell

[Siemens Indus.Sector Schütz 40-60Hz/DC-Bet. 3RT1466-6AU36 online kaufen](#)

