

Hager Treppenlichtzeitschalter EMN001

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5703249
EAN	3250612339969
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	EMN001
Hersteller-Typ	EMN001
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Treppenlichtzeitschalter

Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	64mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	230...230V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	150...60Hz
Bemessungsschaltstrom	16A
Rückfallverzögerung	0.5...10min
Taster Glimmlampenstrom	100mA
Schaltungsart	
Ausschaltvorwarnung	
Stromstoßfunktion wählbar	
Nachschtung	
Versorgungsspannung	230...230V
Spannungsart der Versorgungs:	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	3600VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1800VA
Max. Leuchtstofflampenlast (pa 1000VA)	

Hager Treppenlichtzeitschalter EMN001 Funktion elektronisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 64mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 230

...



230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Rückfallverzögerung 0,5 ...

10min, Taster Glimmlampenstrom 100mA, Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung ohne, Nachschaltung nachschaltbar, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 3600VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000VA,

[Hager Treppenlichtzeitschalter EMN001 online kaufen](#)

